Grünbeck Cloud

my Product

Grünbeck myProduct 應用程式

雲端連線 | softliQ:SD/MD

grünbeck



Grünbeck myProduct應用程式的用途

myProduct應用程式是您的移動終端裝置上與Grünbeck 產品連線的介面。所有支援的Grünbeck產品請參閱應用 程式商店。對於軟水機設備softliQ:SD/MD,如果將裝 置與雲端連線,您將能夠享受下列附加價值:

- 在全球範圍内可移動地存取資料
- 進行工作模式設定
- 獲得設備狀態的資訊
- 狀態訊息與消耗量
- 便捷地註冊產品
- 快速存取產品文獻資料



基本提示

消耗值的更新

分別於第二天更新水與鹽的消耗值。

技術邊界條件

myProduct應用程式可供裝有iOS & Android操作系統的裝置使用。關於系統要求的詳細資訊請參閱應用程式 商店。

與路由器的WLAN連線:

- WLAN-SSID(網路名稱)
 必須可見(不支援隱藏的WLAN網路)。
- WI AN密碼
 - 密碼必須包含至少8個字元, 允許包含最多63個字元。
 - 不得使用密碼「12345678」。
- WLAN頻帶
 - 僅支援2.4 GHz頻帶。



智慧手機 / 平板電腦上的準備工作

1. 在Google Play Store或App Store中搜尋 「Grünbeck myProduct」。



- 2. 安裝Grünbeck myProduct應用程式。
- 3. 啟動應用程式。

4. 選擇「立即註冊」,即可在Grünbeck雲端建立一個使用者帳戶。

\times	Grünbeck myProduct	:
	用已有帳戶登錄 ^{電郵地址}	
	電郵地址	
	密碼 忘記密碼 ?	
	密碼	
	登錄	
	您還沒有帳戶?立即註冊	
	私隱保護聲明	



5. 輸入您的電郵地址。				
Grünbeck myProduct Image: Gr				
提供下列詳細資訊。 需要經過驗證。 點擊「發送」按鈕。				
電郵地址 電郵地址				
發送驗證碼				
私隱保護聲明				
6 點擊「發送驗證碼」確認。				

您將經由電郵獲得一個六位代碼。

7. 輸入獲得的代碼。 K Grünbeck myProduct : 提供下列詳細資訊。 驗證碼已發送至您的郵箱。將此代碼複製到下 面的輸入欄中。 雷郵地址 XXX@XXX 驗證碼 XXXXXX 私隱保護聲明

8. 點擊「驗證代碼」確認。

2 安裝Grünbeck myProduct 應用程式

- 給您在Grünbeck雲端的使用者帳戶指定一個密碼,然後重複輸入予以確認。
- 10. 確認私隱保護聲明,並選擇「建立」。
- 前往您的軟水機設備softliQ。檢查相關資料並在 Grünbeck雲端建立使用者帳戶後,應用程式將啟 動。

12. 點擊+號即可將您的軟水機設備softliQ新增至產品概覽。



13. 打開鹽罐蓋,掃描型號銘牌上的數據矩陣碼。

- 14.或者輸入序列號。
- 15. 指定一個有意義的產品名稱。這樣做有助於在應用 程式中管理多個產品。

配置成功後 · 此名稱將顯示在應用程式中。

遵循應用程式中關於配置雲端連缐的指示進行操作。 在此使用包含的有視訊序列的向導。



故障3.1 網路驗證錯誤 softliQ顯示幕上的顯示

- 是否正確輸入WLAN密碼?
- •WLAN密碼必須包含至少8個字元,且不得由
 - 「12345678」組成
- WLAN-SSID (網路名稱)必須可見
- 檢查softliQ能夠處理的WLAN-SSID的字元:小寫字母、 大寫字母、數字、空格、變元音、特殊字元:
 - ! ,, # \$ % & , () * + ,- ./ :; < = > ? @[\] ^_` { |}~

備註:帳密輸入必須要有字串,即大寫與小寫字母 各3個,加上3個字串。



可能的故障訊息與幫助







故障3.1.1 WLAN故障XX

softliQ顯示幕上的顯示

1 🕘 🚱 🚺		gru	inbe	ck	
雲端連線	LAN/WLAN	連線			
可用WLAN網	路		<u></u>		
我的WLAN網路			. 🛜		
我的客用WLAN			ŝ		
鄰居的WLAN網路			Ŷ		
其他WLAN網路					

- 檢查信號强度!(建議至少3格)
- 必要時透過智慧手機(移動熱點)再建一個網路進行 界定
- 必要時在路由器中規定2.4 GHz頻帶中的另一個信道
- 先將softliQ取消連線10秒鐘後,再重新連線。
- 必要時另外使用中繼器使信號强度最佳化
- 必要時使用LAN介面
 不適用於softliQ:SD18

故障3.1.2 無法連至DHCP

softliQ顯示幕上的顯示

	🕦 🕔 📀 🔕 gr	۱∩טׂ	oeck	R
<	雲端連線 LAN/WLAN連線	l		
	路由器連線網絡類別			
	自動IP位址(DHCP)		\checkmark	•
	自動WLAN連線(WPS)	Ē		
	WLAN搜尋	Ē	<u></u>	
		<		
	設定 → LAN/WLAN連線 → 自動IP位 → 打勾	址(DHCP)

• 先將softliQ取消連線10秒鐘後,再重新連線。

水處理 專家!

BALLEP .

grünbeck



故障3.2 網際網路或雲端連線故障 softliQ顯示幕上的顯示



• 原因並不是LAN/WLAN連線有缺陷,而是問題在於雲端URL或路由器的埠。

故障原因1

	1 🚯 😚 🚨	grünbeck			
<	雲端連線	LAN/WLAN連線			
	連線Grünbeck雲端				
	雲端URL	gruenbeckeu01.azure-de			
	證書URL				
< >					
	檢查輸入的雲端URL: gruenbeckeu01.azure-devices.net				

故障原因2

在您的路由器中必須啟用下列埠:

- 埠53 DNS (TCP/UDP)
- 埠80網際網路入口http (TCP)
- 埠443韌體下載https (TCP)
- 埠8883雲端連缐MQTT (TCP)
- 埠123 NTP時間同步 (UDP)



故障3.3 無法將softliQ與應用程式連線 myProduct應用程式中的顯示

13:45			ul ≈ □	
く 装置	連缐			ł
2 識別編	装置			
/ LAN/	LAN/WLAN連線			
│ <mark>〉</mark> 允許Ⅰ	調聯			ľ
4 連 線				
ž	Z D	裝置連缐		

請撥打+49 9074 41-333與我們的技術服務部聯絡。我們 樂於為您提供幫助。請準備好設備序列號(鹽罐蓋底下) 及控制器序列號(設定 → 裝置資訊 → 控制器序列號)。

知道了嗎?



藉助softliQ:SD/MD*配備的iQ-Comfort介面,可在全球範圍內透過Grünbeck myProduct應用程式調出您的計量設備exaliQ:XX-e的資訊。

* softliQ:SD21以上



(2) +49 9074 41-0
(2) +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de www.gruenbeck.de





A company certified by TÜV SÜD in accordance with DIN EN ISO 9001, ISO 14001 and SCC^p www.tuev-sued.de/ms-zert



歡迎在Facebook上關注我們!

grünbeck